
Инструкция по сборке угловых шкафов 55.131, 55.132, 55.133, 55.134, 55.331, 55.332, 55.333, 55.334

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


55.131
55.331




55.132
55.332
























55.133
55.333




55.134
55.334






17  ⌀4x15 10 шт.	21  ⌀4x30 12 шт.	32  ⌀6,3x10,5 2 шт.	58  2 шт.	59  8 шт.	61  L=2336 мм 2 шт.	62  20 шт.	90  18 шт.	94  8 шт.
95  ⌀6,3x11 14 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	211  2 шт.	772  5 шт.	1047  28 шт.	1048  28 шт.	1063  18 шт.	1064  18 шт.
1229  5 шт.	1230  D=0 5 шт.	1692  2 шт.	1775  18 шт.	1846  8 шт.	1847  L=13 18 шт.	1853  5 Вт 1 шт.	1860  1 шт.	1880  1 шт.	1899  ⌀4,2x25 10 шт.




Только для 55.131 - 55.134

1850  L=904 мм 1 шт.

Только для 55.331 - 55.334


1895  L=940 мм 1 шт.

Дополнительно только для 55.333 и 55.334

17  ⌀4x15 2 шт.	1229  1 шт.	1230  D=0 1 шт.

Дата 24.06.2021


Инструкция по сборке угловых шкафов 55.131, 55.132, 55.133, 55.134, 55.331, 55.332, 55.333, 55.334



Дата 30.12.2020


Инструкция по сборке угловых шкафов 55.131, 55.132, 55.133, 55.134, 55.331, 55.332, 55.333, 55.334

2




Предварительно
шилом сделайте наколку.

3



4




Данную операцию по установке фурнитуры повторить для всех полок П и Р.

Дата 16.02.2021

Инструкция по сборке угловых шкафов 55.131, 55.132, 55.133, 55.134, 55.331, 55.332, 55.333, 55.334


5

Зафиксируйте стенку заднюю Щ с помощью стяжек **94** и винтов **95**.




Дата 30.12.2020

6



Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

7




Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

8

Установка стенок боковых 55.170.00

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

1899




8 шт.

Для крепления стенок боковых 55.170.00 предварительно досверлите отверстия ∅5 в стенке боковой шкафа согласно схемы.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

55.170.00




На правую сторону стенка боковая 54.170.00 устанавливается аналогично.

Дата 16.02.2021

9


Сборка комбинации углового шкафа с прямыми шкафами



1. Разметьте места крепления шкафа согласно схеме крепления (6 отверстий).
2. Просверлите сквозные отверстия ⌀5мм, подложив и плотно прижав с обратной стороны деревянный брусок во избежание повреждений детали и образования сколов.
3. Выровняйте шкафы по уровню.
4. Придвиньте прямой шкаф вплотную к угловому шкафу.
5. Установите шкаф согласно схеме (расстояние от передней кромки стенки боковой В до передней кромки стенки боковой прямого шкафа должно быть **20 мм**).
6. Закрепите шкаф с помощью шурупов **21**.
7. Соединение другого прямого шкафа с угловым (с правой стороны) производится аналогично.

10 Навеска двери

Будьте осторожней
с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале






В случае применения двери с правым открыванием ограничитель **1860** устанавливается на левую сторону, а дверь - на правую.

На двери Э и Ю для шкафов 55.333 и 55.334 устанавливается дополнительная петля.


Двери Х, Э и Ю навешиваются аналогично.

11 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.





в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



Дата 30.12.2020

12







Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

13


Монтаж светового оборудования



1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке




2. В верхней горизонтальной стенке возле стенки боковой просверлить отверстие ⌀8 мм для провода (см. схему).



3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защелкнуть светильник на клипсы.


4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **100**.






Система включения

Система 148, 148-1



Удлинитель
(при необходимости)

Система 99




max 36 Вт

ИЛИ

Система 100

max 36 Вт



Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Дата 24.06.2021

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Дата 30.12.2020

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»
Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа *«TREVIZO»*
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 55.131; Шкаф угловой 55.132
Шкаф угловой 55.133; Шкаф угловой 55.134
Шкаф угловой 55.331; Шкаф угловой 55.332
Шкаф угловой 55.333; Шкаф угловой 55.334

Артикул
Дата выпуска
ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»
Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа *«TREVIZO»*
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 55.131; Шкаф угловой 55.132
Шкаф угловой 55.133; Шкаф угловой 55.134
Шкаф угловой 55.331; Шкаф угловой 55.332
Шкаф угловой 55.333; Шкаф угловой 55.334

Артикул
Дата выпуска
ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»
Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа *«TREVIZO»*
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 55.131; Шкаф угловой 55.132
Шкаф угловой 55.133; Шкаф угловой 55.134
Шкаф угловой 55.331; Шкаф угловой 55.332
Шкаф угловой 55.333; Шкаф угловой 55.334

Артикул
Дата выпуска
ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»
Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа *«TREVIZO»*
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 55.131; Шкаф угловой 55.132
Шкаф угловой 55.133; Шкаф угловой 55.134
Шкаф угловой 55.331; Шкаф угловой 55.332
Шкаф угловой 55.333; Шкаф угловой 55.334

Артикул
Дата выпуска
ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»
Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа *«TREVIZO»*
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 55.131; Шкаф угловой 55.132
Шкаф угловой 55.133; Шкаф угловой 55.134
Шкаф угловой 55.331; Шкаф угловой 55.332
Шкаф угловой 55.333; Шкаф угловой 55.334

Артикул
Дата выпуска
ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»
Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа *«TREVIZO»*
Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 55.131; Шкаф угловой 55.132
Шкаф угловой 55.133; Шкаф угловой 55.134
Шкаф угловой 55.331; Шкаф угловой 55.332
Шкаф угловой 55.333; Шкаф угловой 55.334

Артикул
Дата выпуска
ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839